



www.insize.com



7305-IST
CAVO DI USCITA DATI
MANUALE OPERATIVO



Introduzione

- Cavo di uscita dati **7305-IST**
Cavo nero, lunghezza: 2,5 m
Segnale della porta seriale
Tipo di interfaccia: auricolare




7305-IST

Protocollo di comunicazione

- Baud: 9600bps
Bit di dati: 8
Bit di stop: 1
Check bit: Nessuno
Nessun controllo di flusso

- Formato di uscita dei dati

1. Hex



2. ASCII

Esempio di formato dei dati

Display	Uscita
1,24	000001,24

Prodotto adattato

Può essere collegata alla chiave dinamometrica con display digitale a trasmissione a filo della serie **IST-17W** della nostra azienda.



Pulsante di uscita dati

Istruzioni per l'uso

Installazione dell'unità:

- 1 Indirizzo per il download del driver:
www.insize.com/download/CP210x_Windows_Drivers.zip
- 2 Decomprimere il pacchetto, fare doppio clic sul programma di installazione e installare.

Modalità di trasmissione:

- 1 Aprire qualsiasi software di invio-ricezione della porta seriale (come l'assistente della porta seriale), selezionare i parametri di comunicazione corretti (9600 N 8 1) e aprire la porta seriale.
- 2 La chiave dinamometrica è commutata in modalità di picco (P) e il valore di coppia rientra nell'intervallo di uscita dell'impostazione di tolleranza. è all'interno dell'intervallo di uscita della tolleranza impostata, premete il pulsante della chiave dinamometrica M per raccogliere i dati (il pulsante di raccolta del cavo di uscita dei dati non può essere trasmesso).