



www.insize.com



7305-IST
CABO DE SAÍDA DE DADOS
MANUAL DE INSTRUÇÕES



Introdução

- Cabo de saída de dados **7305-IST**
Cabo preto, comprimento: 2,5 m
Sinal da porta de série
Tipo de interface: auricular




7305-IST

Protocolo de comunicação

- Baud: 9600bps
Bit de dados: 8
Bit de paragem: 1
Bit de verificação: Nenhum
Sem controlo de fluxo

- Formato de saída de dados

1. Hex



2. ASCII

Exemplo de formato de dados	
Ecrã	Saída
1.24	➡ 000001.24

Produto adaptado

Pode ser ligado à chave dinamométrica com ecrã digital de transmissão por cabo da série **IST-17W** da nossa empresa



Botão de saída de dados

Instruções de utilização

Instalação da unidade:

- 1 Endereço para descarregar o driver:
www.insize.com/download/CP210x_Windows_Drivers.zip
- 2 Descompactar o pacote, fazer duplo clique no programa de instalação e Instalar

Modo de transmissão:

- 1 Abra qualquer software de envio e receção de porta série (como o assistente de porta série), seleccione os parâmetros de comunicação corretos (9600 N 81) e abra a porta série
- 2 A chave dinamométrica é comutada para o modo de pico (P), e o valor de binário está dentro do intervalo de saída da definição de tolerância, prima o botão M para recolher dados (o botão de recolha do cabo de saída de dados não pode ser transmitido).