

注意：此產品無防水功能，如卡尺貼膜接觸冷卻液可能會導致亂數。  
請用幹布清潔貼膜，如果亂數問題依然存在，請使用WD40清潔貼膜。


解析度：0.01mm/0.0005"  
精 度：±0.02mm/±0.001"



1-臺階測量面  
2-內測量爪  
3-LCD顯示幕  
4-"mm/in"鍵  
5-鎖緊螺釘

6-外測量爪  
7-"ON/OFF"鍵  
8-"0"鍵  
9-電池蓋  
10-深度計


1. 測量方法如下：



外尺寸



內尺寸



臺階尺寸



深度尺寸

- 安裝電池：
  - 取下電池蓋(圖1)
  - 裝入SR44或LR44電池，電池的正極朝外(圖2)
  - 安裝電池蓋(圖3)




圖1




圖2




圖3

- 按鍵功能：
  - mm/inch---英/公制轉換
  - ON/OFF---關機/開機
  - 0---置零
- 使用前請用清潔的軟布擦乾淨測量面，然後完全合併量爪，按"0"鍵置零。應定期檢查確保零位正確。
- 為了取得正確的測量結果，需控制測量力。測量時，在卡尺上施加平穩的力，使測量面卡住工件，同時又可相對滑動。
- 開機狀態下靜置20分鐘，產品進入睡眠狀態。按任意鍵或滑動尺身開機。
- 電池的使用壽命約為1年，在電池壽命將盡時，顯示幕數字會閃爍，此時需更換電池，如果長期不使用卡尺，請取下電池，否則可能會造成電池漏液損壞電子部件。
- 工作溫度為0-40°C，相對濕度不大於80%。