



7305-IST
數據連接線
說明書

產品介紹

- 7305-IST連接線:
 黑色線體, 線長2.5m
 輸出串口信號
 介面類別型: 耳機接口



7305-IST

通信協議

- 波特率: 9600
 數據位: 8
 停止位: 1
 同位檢查位元無
 流量控制無

數據輸出格式

1. Hex



2. ASCII

數據格式示例	
顯示	輸出數據
1.24	➡ 000001.24

適配產品

可連接我司IST-17W系列有線傳輸數顯扭矩扳手



數據採集按鍵

操作說明

驅動安裝:

- 1 安裝驅動, 驅動下載地址
www.insize.com/download/CP210xWindowsDrivers.zip
- 2 解壓縮包, 按兩下驅動程式, 安裝-下一步-完成

傳輸方式:

- 1 將數據線一端連接扭矩扳手, 另一端連接電腦, 打開任意串口收發軟件 (例如: 串口助手), 選擇正確的通信參數(9600 N 8 1), 打開串口
- 2 扭矩扳手切換至峰值模式(P), 且扭矩數值在公差設置的輸出範圍內, 可按扭矩扳手 M 按鈕採集數據(數據線採集盒的採集按鍵不可傳輸)